

VBTの起動がしない(極端に遅くなる)対処法 (スプラッシュはでるがとまる)

Panasonic Vision Backup-Tool V2 (ANM7013V2)

ご使用になる前に必ずよくお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。尚、ご使用にあたっての詳細はマニュアル・ヘルプをご覧ください。

安全上のご注意 ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

警告

● 本製品に添付されているディスクは、オーディオ用のCDプレーヤーやパソコンのスピーカで、絶対に再生しないでください(大音量により、耳に傷害を与えたり、スピーカを破損するおそれがあります)。

1 同梱品

- Vision Backup-Tool V2 (CD-ROM) 1
- ユーザカード 1

2 必要なシステム構成

対応OS	Windows® XP, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® 98, Windows® 95, WindowsNT® Ver.4.0
必要ハードディスク容量	10 MB 以上

3 一般注意事項

- ユーザカードにより、登録を頂けないお客様に関して、バージョンアップサービス、その他のサポートサービスの提供をお断りいたしますので、必ず登録して頂きますようお願いいたします。
- システムディスクの使用および保管場所は、以下の環境下にてお願いいたします。
 - ・塵埃なきこと
 - ・腐食性ガスなきこと
 - ・温度範囲 (0 ~ +50 °C)

4 セットアップ実行

1. Windows® を起動してください。
2. Vision Backup-Tool の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入し、その中の [setup.exe] を実行してください。
3. セットアッププログラムが起動したら、画面に表示される指示に従ってください。

5 パソコンのCOMポートについて

- Vision Backup-Tool V2をご使用の際、市販の"USB→シリアルRS232C変換ケーブル"を介してパソコンに接続した場合、通信ができない場合があります。以下の方法でパソコン側の「COMポート番号」を変更して、再接続してください。

■ 設定手順

[1]
「スタート」→「コントロールパネル」→「システム」を選択し、「システムのプロパティ」を開いてください。

[2]
「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックしてください。

[3]
デバイスマネージャ「ポート (COM と LTP)」階層下より、ご使用中の「USB→シリアル RS232C 変換ケーブル」を選択し「プロパティ」を開いてください。

[4]
「ポートの設定」タブを選択し、「詳細設定」をクリックしてください。

変換ケーブルをPCに指さないでこれは出ない

[5]
「COMポート番号」を現在の番号から別の番号 (COM1 ~ 9) に変更してください。

[6]
「OK」をクリック→設定完了です。

[7]
Vision Backup-Tool を起動し、「設定」をクリックして、「ポート」が手順 [5] で設定した番号と一致していることを確認してください。

一致していない場合、手順 [5] で設定した番号を選択し、「設定」をクリックして再接続してください。

松下電工株式会社 制御デバイス事業部 8A2 Q36 7000 2
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL. (06)-6908-1131 <大代表>