

PV200 は常に進化しています。
新しい機能が加わったり、より使いやすくなっていたりしています

弊社Webサイトで提供しているファイルを使って、
お使い下さっているPV200 本体をバージョンアップすることができます。
バージョンアップのファイルは下記Webサイトでご提供しています。
(PVWIN と同じアドレスです)

http://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/software_info/vision/tol_pv200firm.jsp

※ バージョンアップにはSDメモリーカードが必要です。

●バージョンアップファイルの準備

1. バージョンアップ用のファイル入手します。
バージョンアップファイルは、弊社のWeb サイトからダウンロードしてください。
2. ダウンロードしたZIP 形式ファイルを、解凍します。
(フォルダを開いていくと、Update フォルダの中にバージョンアップファイル (*.PRG) があります。)
3. SD メモリーカードを用意し、解凍されたバージョンアップファイル (*.PRG) 、次の場所へ保存します。
ドライブ: ¥ Panasonic-EW SUNX Vision ¥PV200¥Update¥
4. 手順3 のSD メモリーカードを、バージョンアップするPV200 に装着します。
これでバージョンアップファイルの準備は完了です。



●バージョンアップをする

- 1、設定画面のメインメニューから[ツール] → [アップデート] を選びます。
アップデート画面が表示されます。
- 2、[ファームウェア] を選びます。
SD メモリーカードに保存されているバージョンアップファイルのリストが表示されます。
ファイルリストが表示されない場合は、次の点をご確認ください。
 - ・SD メモリーカードの装着が正しくできていますか？
 - ・バージョンアップファイルは、正しい場所に保存されていますか？



- 3、希望するバージョンのアップデートファイルを選びます。
確認メッセージが表示されますので、[Yes]を選ぶと、バージョンアップが開始されます。
[No]を選ぶと、バージョンアップをキャンセルして、元の画面に戻ります。
アップデート中は、PV200 の電源をOFF しないでください。アップデート中に電源をOFF すると、システムが破壊されて、起動しなくなる、または正常に動作しなくなる可能性があります。
- 4、完了後に表示されるメッセージに沿って、再起動します。