

■ FP-X コントロールユニットのバージョン指定のある機能カセット

FP-X 機能カセット		コントロールユニットバージョン
FP-X アナログ出力カセット	AFPX-DA2	Ver. 2.40以上
FP-X アナログI/Oカセット	AFPX-A21	
FP-X 熱電対カセット	AFPX-TC2	
FP-X 測温抵抗体カセット	AFPX-RTD2	

■ 同時に2台以上使用する場合に制限のある機能カセット

電流出力レンジ

FP-X 機能カセット	使用台数	コントロールユニット		
		C14	C30	C60
AFPX-DA2	1台	○	○	○
	2台	—	△ ^{注1)}	△ ^{注1)}
AFPX-A21	1台	○	○	○
	2台	—	○	○
AFPX-DA2 + AFPX-A21	各1台	—	△ ^{注1)}	△ ^{注1)}
AFPX-DA2 + AFPX-COM5	各1台	× ^{注2)}	× ^{注2)}	× ^{注2)}
AFPX-A21 + AFPX-COM5	各1台	× ^{注2)}	× ^{注2)}	× ^{注2)}
AFPX-A21 + AFPX-DA2 + AFPX-COM5	各1台	—	× ^{注2)}	× ^{注2)}
AFPX-DA2 2台 + AFPX-COM5 1台		—	× ^{注2)}	× ^{注2)}
AFPX-A21 2台 + AFPX-COM5 1台		—	× ^{注2)}	× ^{注2)}

注1)電流出力レンジは合計2chまでしか使用できません。

(2台使用時、電流出力レンジ2ch+電圧出力レンジ2chでの使用は可能です)

注2)AFPX-DA2、AFPX-A21とAFPX-COM5(Ethernet)との併用はできません。

電圧出力レンジ (出力電流1mA以下での使用)

FP-X 機能カセット	使用台数	コントロールユニット		
		C14	C30	C60
AFPX-DA2	1台	○	○	○
	2台	—	○	○
AFPX-A21	1台	○	○	○
	2台	—	○	○
AFPX-DA2 + AFPX-A21	各1台	—	○	○
AFPX-DA2 + AFPX-COM5	各1台	○	○	○
AFPX-A21 + AFPX-COM5	各1台	○	○	○
AFPX-A21 + AFPX-DA2 + AFPX-COM5	各1台	—	○	○
AFPX-DA2 2台 + AFPX-COM5 1台		—	○	○
AFPX-A21 2台 + AFPX-COM5 1台		—	○	○