

作成日:2014.11.17

【PLC小型機種での強制入出力動作例】

入力X0を強制ONする場合は、
プログラム演算処理上でX0がONなので、
内部リレーR7も出力リレーY5もON動作。

内部リレーR7を強制ONする場合は、
プログラム演算処理上でX0はOFFなので、
内部リレーR7も出力リレーY5もOFFになり、
その後R7だけ強制ONになる。

出力リレーY5を強制ONする場合は、
プログラム演算処理上でX0はOFFなので、
内部リレーR7も出力リレーY5もOFFになり、
その後Y5だけ強制ONになる。

